Blue **Dot**
mrHandsfree®

USER'S MANUAL










DECLARATION OF CONFORMITY

We, the undersigned

Company: TE-GROUP nv

Address: Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM

declare, that the following equipment:

Product Name:	BLUE DOT
Product Type:	Bluetooth® headset

Is in conformity with the Directions of the European Union EC R&TTE Directive 1999/5/EC. Conformity of the Bluetooth® headset with the above-mentioned directions is guaranteed by the CE-symbol.

CE

---------- QRG / Blue Dot / 12-11 / V01-----------

ILLUSTRATION I




ILLUSTRATION II



F

CHARGER LA BATTERIE (voir ILLUSTRATION II)

Lorsque la batterie est entièrement chargée, le voyant rouge (1) du kit oreillette s'éteint. Le voyant rouge s'allume en mode veille lorsque le niveau de charge de la batterie est faible.

!PENDANT CONNEXION MULTIPOINT UNIQUEMENT DISPONIBLE POUR LE TÉLÉPHONE 1 :

1) RELIER (PAIRING)

Avant d'utiliser le kit oreillette Blue DOT, vous devez le relier à votre téléphone portable.

1. Mettez le kit oreillette Blue DOT hors tension. Maintenez la touche MF (2) enfoncée jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu (1) clignotent alternativement 5 (= mode liaison)
2. Activez la fonction Bluetooth® de votre téléphone portable pour relier votre téléphone au kit oreillette Blue DOT. (Consultez le mode d'emploi de votre téléphone portable).
3. Sélectionnez le kit oreillette Blue DOT dans la liste des appareils trouvés par votre téléphone portable. Si nécessaire, entrez le code PIN 0000 et validez. *! Sur les téléphones portables Bluetooth® V2.1, vous n'avez pas besoin de saisir de code PIN.*

Une fois le kit oreillette relié, le voyant bleu (1) du kit oreillette clignote toutes les 5 secondes.

Remarques :

1. Si le kit oreillette Blue DOT n'est pas en mode liaison, votre téléphone portable ne parviendra pas à le détecter. Vous devez mettre le kit oreillette en mode liaison avant d'activer la connexion Bluetooth® sur votre téléphone portable.
2. Si le kit oreillette n'est relié à aucun appareil, il quittera automatiquement le mode liaison (au bout de 2 minutes environ). Vous devrez alors recommencer depuis le début.

2) METTRE LE KIT OREILLETTE SOUS TENSION

Maintenez la touche MF (2) enfoncée pendant 2 secondes. Le voyant bleu (1) du kit oreillette clignote.

3) METTRE LE KIT OREILLETTE HORS TENSION

Maintenez la touche MF (2) enfoncée pendant 2 secondes. Le voyant rouge (1) du kit oreillette s'allume.

4) RÉPONDRE À UN APPEL ET RACCROCHER

- Appuyez sur la touche MF (2) pour répondre à un appel.
- Appuyez sur la touche MF (2) pour raccrocher.

5) RECOMPOSER LE DERNIER NUMÉRO APPELÉ

Appuyez deux fois sur la touche MF (2) pour recomposer le dernier numéro que vous avez appelé.

6) RÉGLER LE VOLUME

- Appuyez sur la touche « + » (4) pour augmenter le volume d'écoute.
- Appuyez sur la touche « - » (4) pour diminuer le volume d'écoute.

TECHNOLOGIE MULTIPOINT

Le kit oreillette Blue DOT de mr Handsfree prend en charge la technologie BLUETOOTH® MULTIPOINT, qui permet de connecter et d'utiliser simultanément 2 téléphones Bluetooth® différents avec votre kit oreillette.

Lorsque deux téléphones sont connectés au Blue DOT, vous avez toujours :

- un téléphone primaire (premier téléphone relié au kit oreillette)
- un téléphone secondaire (deuxième téléphone relié au kit oreillette)

RELIER LE KIT OREILLETTE À DEUX TÉLÉPHONES PORTABLES

Vous pouvez choisir d'ajouter un deuxième téléphone à tout moment. Mettez le Blue DOT hors tension puis suivez la procédure de liaison décrite dans le paragraphe « Relier le kit oreillette ».

Éteignez ensuite le Blue DOT puis rallumez-le, en appuyant sur la touche MF (2). Le Blue DOT se connectera automatiquement aux deux téléphones.

CONNECTER LE KIT OREILLETTE À DEUX TÉLÉPHONES PORTABLES

Lorsque le Blue DOT est sous tension, il recherchera et se connectera automatiquement aux 2 derniers téléphones portables connectés par Bluetooth® au kit oreillette.

- Si un seul téléphone est disponible : un seul téléphone se connectera au Blue DOT. Ce téléphone sera le téléphone primaire.
- Si l'un des téléphones ou si les deux téléphones se déconnecte(nt) : le kit oreillette se reconnectera automatiquement.

Attention :

Pour que le(s) téléphone(s) se reconnecte(nt) automatiquement au Blue DOT, vous devez configurer le Blue DOT en tant qu'appareil « Autorisé » dans le menu Bluetooth® de votre (vos) téléphone(s) !

RECEVOIR DES APPELS SUR LES DEUX TÉLÉPHONES

Au cours d'une conversation téléphonique, si vous recevez un autre appel sur le deuxième téléphone, le kit oreillette émettra un BIP.

Vous pourrez alors :

→ Répondre à l'appel entrant : Maintenez la touche MF enfoncée pendant 2 secondes pour mettre l'appel en cours EN ATTENTE (premier téléphone) et répondre à l'appel entrant (deuxième téléphone).

→ Rejeter l'appel entrant : Maintenez n'importe quelle touche du volume enfoncée pendant 1 seconde pour rejeter l'appel entrant (deuxième téléphone).

→ Mettre fin à l'appel en cours et répondre à l'appel entrant : Appuyez une fois sur la touche MF (2) pour mettre fin à l'appel en cours et poursuivre avec l'autre appel (deuxième téléphone).

Une fois que vous avez accepté un deuxième appel, vous pouvez :

→ Basculer entre les appels : Maintenez la touche MF (2) enfoncée pendant deux secondes pour basculer d'un appel à l'autre.

→ Mettre fin à l'un des appels : Appuyez une fois sur la touche MF (2) pour mettre fin à l'appel en cours et poursuivre avec l'autre appel.

GARANTIE

Mr Handsfree est une marque déposée de TE-Group NV.

La marque mr Handsfree conçoit des produits de qualité supérieure et dispose d'un service après-vente exceptionnel. C'est pourquoi mr Handsfree garantit ce produit contre tout défaut de matériel ou de fabrication pendant une période de **deux (2) ans**, à compter de la date d'achat du produit. Pour connaître les conditions générales de cette garantie et l'étendue des responsabilités de mr Handsfree au titre de cette garantie, consultez notre site web : www.mrhandsfree.com.